



Foto ist repräsentativ

Eaton 279431

Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, rastend, 4 Stellungen, Frontring Titan

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter
KATALOGNUMMER	279431
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	45 mm
PRODUKTHÖHE	30 mm
PRODUKTBREITE	30 mm
PRODUKTGEWICHT	0.016 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung
ZERTIFIKAT(E)	EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 VDE IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 CE CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR
EAN	4015082794316
MODELLCODE	M22-WRK4

Merkmale und Funktionen

FARBE DER LÜNETTE	Titan
--------------------------	-------

FRONTRINGMATERIAL	Kunststoff
--------------------------	------------

FARBE	Schwarz
--------------	---------

DESIGN	mit Knebelgriff
---------------	-----------------

AUSSTATTUNG:	Frontring
---------------------	-----------

Umgebungsbedingungen, Mechanik

ZUBEHÖR	Knebelgriff
----------------	-------------

SCHUTZART	NEMA 4x, 13
------------------	-------------

SCHUTZART (VORDERSEITE)	IP66
------------------------------------	------

Elektromagnetische Verträglichkeit

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-25 °C
---	--------

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	70 °C
---	-------

UMGEBUNGSTEMPERATUR LAGERUNG - MIN.	40 °C
--	-------

UMGEBUNGSTEMPERATUR LAGERUNG - MAX.	80 °C
--	-------

KLIMAFESTIGKEIT	Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
------------------------	--

Allgemein

ZUBEHÖR	Knebelgriff
----------------	-------------

FARBE DER LÜNETTE	Titan
--------------------------	-------

FRONTRINGMATERIAL	Kunststoff
--------------------------	------------

FARBE	Schwarz
--------------	---------

DESIGN	mit Knebelgriff
---------------	-----------------

AUSSTATTUNG:	Frontring
---------------------	-----------

Klimatische Umweltbedingungen

KLIMAFESTIGKEIT	Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
------------------------	--

EINBAULAGE	beliebig
-------------------	----------

SCHOCKFESTIGKEIT	Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
-------------------------	---

Betätigungselement

ANBINDUNG AN SMARTWIRE-DT	Mit SWD-RMQ-Anschaltungen Ja
--------------------------------------	---------------------------------

ANZAHL DER SCHALTSTELLUNGEN	4
--	---

Ansprechpartner

FARBE DES AUSLÖSERS	Schwarz
BETÄTIGERFUNKTION	Rastend Schaltfunktion verrastend
BETÄTIGERTYP	Umschalten

Kabel

**KRAFT FÜR
ZWANGSÖFFNUNG - MIN.** 0 N

Bauartnachweis

STATISCHE

VERLUSTLEISTUNG, STROMUNABHÄNGIG PVS

0 W

10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Die Anforderungen
der Produktnorm
sind erfüllt.

10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG

Die Anforderungen
der Produktnorm
sind erfüllt.

10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME

Die Anforderungen
der Produktnorm
sind erfüllt.

10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.

Die Anforderungen
der Produktnorm
sind erfüllt.

10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLUNG

Auf Anfrage

10.2.5 HEBEN

Nicht zutreffend, da
die gesamte
Schaltanlage
bewertet werden
muss.

10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG

Nicht zutreffend, da
die gesamte
Schaltanlage
bewertet werden
muss.

10.2.7 BESCHRIFTUNGEN

Die Anforderungen
der Produktnorm
sind erfüllt.

10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN

Nicht zutreffend, da
die gesamte
Schaltanlage
bewertet werden
muss.

10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN

Die Anforderungen
der Produktnorm
sind erfüllt.

10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG

Nicht zutreffend, da
die gesamte
Schaltanlage
bewertet werden
muss.

10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN

Nicht zutreffend, da
die gesamte
Schaltanlage
bewertet werden
muss.

10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 STOSSSPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 ERWÄRMUNG	Nicht zutreffend.
10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 MECHANISCHE FUNKTION	Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Downloads

BROSCHÜREN	RMQ Titan – broschuere
DECLARATIONS OF CONFORMITY	DA-DC-00004157.pdf DA-DC-00004135.pdf
ECAD MODELL	ETN.279431.edz
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL04716002Z
INSTALLATIONSVIDEOS	RMQ flaches Design
KATALOGE	Sortimentskatalog Befehlen und Signalisieren

MCAD MODEL	DA-CD-wahltaste_knebel_4_fach
	DA-CS-wahltaste_knebel_4_fach
MULTIMEDIA	RMQ small E-Stop emergency-stop button
SYSTEM OVERVIEW	Pilot devices - selection aid
ZEICHNUNGEN	eaton-operating-switch-m22-changeover-switch-3d-drawing-002.eps
	eaton-operating-button-m22-changeover-switch-symbol-006.eps
	eaton-operating-switch-m22-changeover-switch-symbol.eps

PROJECT NAME:
PROJECT NUMBER:
PREPARED BY:
DATUM:



Eaton Corporation plc
 Eaton House
 30 Pembroke Road
 Dublin 4, Irland
 Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.

