

Eaton 142528

Eaton Moeller® series BBA
Sammelschienenadapter, 45 mm, 32 A,
Tragschiene: 1

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller® series BBA Zubehör Sammelschienenadapter
KATALOGNUMMER	142528
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	161 mm
PRODUKTHÖHE	63 mm
PRODUKTBREITE	45 mm
PRODUKTGEWICHT	0.218 kg
ZERTIFIKAT(E)	UL 508
EAN	4015081392575
MODELLCODE	BBA0K-32

Delivery program

TYP

- Sammelschienen-Adapter
- Compact-System

NENNSTROM

32 A

Technical Data - Mechanical

TRAGSCHIENENBESTÜCKUNG 1
Tragschiene

SCHIENENBREITE 20 mm

ANZAHL DIN-SCHIENEN 1

SCHIENENABSTAND 60 mm

SAMMELSCHIENENSTÄRKE - MIN. 5 mm

SAMMELSCHIENENSTÄRKE - MAX. 10 mm

ADAPTERBREITE 45 mm

Technical Data - Electrical

NENNSPANNUNG BEI AC 690 V

BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM (IE) 32 A

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART 3
Leitungen
AWG 10

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

GERÄTEVERLUSTLEISTUNG, STROMABHÄNGIG PVID 2.4 W

STATISCHE VERLUSTLEISTUNG, STROMUNABHÄNGIG PVS 0 W

VERLUSTLEISTUNG PRO POL, STROMABHÄNGIG, PVID 0 W

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN. -25 °C

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX. 55 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG	Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME	Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.	Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLUNG	Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 HEBEN	Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG	Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 BESCHRIFTUNGEN	Entspricht der Produktnorm.
10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN	Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN	Entspricht der Produktnorm.
10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG	Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN	Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 STOSSPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 ERWÄRMUNG	Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 MECHANISCHE FUNKTION	Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

BESONDERE MERKMALE

Anschlussquerschnitte: 6 mm² (AWG 10)

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY	eaton-accessory-declaration-of-conformity-uk251085en.pdf eaton-accessory-declaration-of-conformity-eu250602en.pdf
ECAD MODELL	ETN.142528.edz
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL03402015Z
KATALOGE	Sortimentskatalog Motoren schalten und schützen
MCAD MODEL	bba0k_32.stp bba0k_32.dwg
ZEICHNUNGEN	eaton-manual-motor-starters-bba-busbar-adapter-dimensions-009.eps eaton-manual-motor-starters-bba-busbar-adapter-3d-drawing-011.eps

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

